



ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-2-24ГРАНД»

ПАСПОРТ

ОКПД2 26.30.50.119

ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018

C-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой двухсторонний «Молния-2-24ГРАНД» предназначен для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В	24
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В	20,4-27,6
2.3.Потребляемый ток при напряжении 24В, не более, мА	40
2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы	
· рабочая температура, °С	- 30... +55
· относительная влажность при + 25 °С, %	90
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800
2.5.Габаритные размеры, мм	330x150x115
2.6.Масса, не более, кг	0,75
2.7.Степень защиты оболочки (код IP)	56
2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее, лет	5
2.9.Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.	

3. Комплектность

· Оповещатель световой «Молния-2-24ГРАНД», шт	1
· Шуруп-крючок (шуруп-кольцо), шт.	2
· Паспорт, шт.	1

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения 24В, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.Оповещатель подвесить к потолку посредством двух колец-крючков, ввернув их в отверстия в верхней части корпуса.

4.6.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5. Хранение и утилизация

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

**Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В», (3812) 58-44-68.
Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 533258**